

Обратный вызов

Опция позволяет звонящим на многоканальный номер абонентам заказать обратный звонок во время ожидания ответа в очереди. Например, внешний абонент совершает звонок на многоканальный номер и попадает в очередь ожидания. При подключенной опции ожидающему соединения абоненту периодически будет проигрываться сообщение: «Если вы хотите, чтобы мы вам перезвонили при первой возможности, нажмите 1». После нажатия на кнопку 1 соединение разрывается. В течение 10 минут будут осуществляться попытки перезвонить на номер абонента, оставившего заявку на обратный вызов. Если абонент не взял трубку, через 5 минут система сделает вторую попытку дозвона. Если на номере сотрудника настроена опция АОН, при обратном вызове абоненту будет отображаться многоканальный номер.

Чтобы подключить обратный вызов, выполните следующие шаги:

Шаг 1. Выберите в меню пункт «Настройка АТС».

Шаг 2. Перейдите на страницу «Тариф и опции», нажав на блок «Тариф»

The screenshot shows the 'Tariff and Options' section of the ATC configuration interface. At the top, there's a navigation bar with a back arrow and the text 'НАСТРОЙКА АТС'. Below it is a large title 'ТАРИФ И ОПЦИИ'. To the right is a button 'ПОКАЗАТЬ ИСТОРИЮ'. A horizontal menu bar contains three items: 'Тариф и опции АТС' (highlighted in blue), 'Опции для номеров', and 'Интеграция с CRM'. The main content area displays a summary of the current tariff: 'Оплачено до 21.06.2025', a checked checkbox for automatic renewal, and the tariff name 'Мой тариф: «Базовый»'. Below this, four key metrics are listed: 'Абонентская плата 1500 ₽', 'Сотрудников 10', 'МКН включено 1 номер', and 'Плата за сотрудника 40 ₽'. To the right of these metrics is a 'СМЕНИТЬ ТАРИФ' button. At the bottom, there's a section titled 'Опции АТС'.

Шаг 3. Чтобы активировать опцию обратного вызова, используйте переключатель.

Обратный вызов



Опция настроена в 0 отделах из 13

Настройку оповещений для выбранных отделов можно изменить в [номерах и отделах](#)

Абонентская плата

50 ₽ в месяц

Обратите внимание: для корректной работы опции необходимо поставить флаг «Оповещать об обратном вызове» в форме настроек отдела, см. Оповещения.